

GENERADOR INVERTER



Modelo
NIT-GY3000



INCLUYE

- Llave para bujía, desarmador embudo



USB Tipo-A

USB Tipo-C

Laptop
Bocinas
Celulares
Powerbank
Herramienta de batería

Luces
Lámparas

Ventilador

Licuadora

TV

DATOS GENERALES

Tipo de motor:	Gasolina y 4 tiempos
Voltaje:	110V/60Hz
Potencia máxima (kW):	3
Potencia nominal (kW):	2.8
Tanque:	8 L
Consumo:	2 L/h
Tipo de aceite:	SAE 30/40
Capacidad de aceite:	0.6 L
Tipo de bujía:	F6RTC
Peso:	24 kg
Encendido:	Manual
Medidas L*W*H:	46.3*35.5*41 cm
Nivel de ruido:	74 dB
Enchufes:	4 tipo americano 110V

Funciones

- Alerta por bajo nivel de aceite.
- Indicador de sobrecarga.

Aplicaciones

- Trabajos en sitios remotos.
- Electrodomésticos de bajo consumo.
- Oficinas móviles.
- Emergencias en el hogar.
- Eventos al aire libre.
- Botón economizador.

Ventajas

- Señal de onda pura para electrónicos sensibles.
- Eficiencia de combustible.
- Portabilidad.

