

# GENERADOR INVERTER SILENCIOSO



Modelo  
**NIT-GYC2000**



## DATOS GENERALES

Tipo de motor:	<b>Gasolina y 4 tiempos</b>
Voltaje:	<b>110V /220V, 60Hz</b>
Potencia máxima (kW):	<b>1.8</b>
Potencia nominal (kW):	<b>1.6</b>
Tanque:	<b>4 L</b>
Consumo:	<b>1 L/h</b>
Tipo de aceite:	<b>SAE 30/40</b>
Capacidad de aceite:	<b>0.35 L</b>
Tipo de bujía:	<b>A7RTC</b>
Peso:	<b>21 kg</b>
Encendido:	<b>Manual</b>
Medidas L*W*H:	<b>54*32.5*49 cm</b>
Nivel de ruido:	<b>63.5 dB</b>
Enchufes:	<b>2 tipo americano 110V</b>

## Funciones

- Interruptor de 3 pasos.
- Alerta por bajo nivel de aceite.
- Indicador de sobrecarga.

## INCLUYE

- Llave para bujía, desarmador



Laptop  
Bocinas  
Celulares  
Powerbank  
Luces  
Lámparas  
Ventilador  
Licuadora

## Aplicaciones

- Trabajos en sitios remotos.
- Electrodomésticos.
- Oficinas móviles.
- Emergencias en el hogar.
- Eventos al aire libre.

## Ventajas

- Señal de onda pura para electrónicos sensibles.
- Eficiencia de combustible.
- Portabilidad.
- Bajos niveles de ruido.

