

GENERADOR INVERTER SILENCIOSO



Modelo
NIT-GYC5500E



INCLUYE

- Llave para bujía, desarmador, llantas y embudo



DATOS GENERALES

Tipo de motor:	Gasolina y 4 tiempos
Voltaje:	110/220V 60Hz
Potencia máxima (kW):	5.5
Potencia nominal (kW):	5
Tanque:	11
Consumo:	2.5 L/h
Tipo de aceite:	SAE 30/40
Capacidad de aceite:	0.6 L
Tipo de bujía:	F6RTC
Peso:	45 kg
Encendido:	Manual/Eléctrico
Medidas L*W*H:	62.5*43.5*57.0 cm
Nivel de ruido:	68 dB
Enchufes:	4 tipo americano 110V

Funciones

- Alerta por bajo nivel de aceite.
- Indicador de sobrecarga.
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sistema economizador de combustible.

Aplicaciones

- Trabajos en sitios remotos.
- Electrodomésticos.
- Oficinas móviles.
- Emergencias en el hogar.
- Eventos al aire libre.

Ventajas

- Señal de onda pura para electrónicos sensibles.
- Eficiencia de combustible.
- Portabilidad.
- Bajos niveles de ruido.

Características

- Modulo inverter de entrega de amperaje constante, lo cual nos da 5000W en 220V y 2500W en 110V.
- Cargador tipo encendedor de auto 12V.
- Conectores del tablero:
 - 1 Doble tipo americano 20A
 - 1 Uso rudo tipo NEMA 14-30 30A
 - 1 Encastre de giro L14-30P 40A

