

GENERADOR A GASOLINA

TONKA
FORCE

Modelo
TKA-GS17000E



PRODUCTO
NUEVO



INCLUYE

- Juego de llaves para encendido
- Set de Clavijas con conector industrial
- Kit de herramientas y tornillería
- Set de llantas y eje
- Batería



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Tipo:	Alternador para generador AC
	Salida equitativa 1 PH/3 PH
Frecuencia:	60
Potencia máxima (kW):	17
Potencia nominal (kW):	16
Interruptor termomagnético (A):	126/42
Voltaje (AC)(V):	127/220
Número de fases:	Monofásico/Trifásico
Tipo de aislamiento:	IP23
Sistema de ajuste de salida:	AVR

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min):	3000/3600
Salida medida kW (HP):	21 (28 HP TWIN)
Desplazamiento (cc):	999
Enfriamiento:	Enfriado por aire
Lubricación:	Lubricación por presión/salpicadura
Capacidad de aceite (L):	1.5
Sistema de arranque:	Encendido eléctrico
Bujía:	F6TC
Tipo de aceite:	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite:	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr):	≤8
Capacidad del tanque (L):	70
Peso (kg):	235
Medidas (L*H*W):	92*69.5*96 cm

Características

- Nueva tecnología: Salida Equitativa; **otorga la misma potencia constante en una y tres fases para demanda pesada.**
- Medidor 3 en 1 V.Hz.T (Voltaje, Frecuencia, Tiempo).
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Cubiertas para clavijas.
- Térmico individual para tolerancia de cada conector.
- Conectores del tablero:
 - 1 Doble tipo americano 20A
 - 2 Encastre de giro L6-30R 30A
 - 1 Industrial clavija recta 10-50P 50A
 - 1 Industrial KRE 63A (5 pines, 3F+N+G)

