

GENERADOR ELÉCTRICO

A GASOLINA

OAKLAND



2 → 127 V~



1 → 220 V~



Interruptor
DOBLE VOLTAJE



Batería
RECARGABLE

MOD.:

G3000

G3001

Datos Eléctricos Motor

POTENCIA MOTOR	6 ½ HP
T. DE COMBUSTIBLE	4 Tiempos
	11 L

POTENCIA

6 ½ HP

CICLO DE TRABAJO

7 h

Datos Eléctricos Generador

POTENCIA MÁXIMA	3 000 W
VOLTAJE	127 - 220 V~
FRECUENCIA	60 Hz
BREAK DE TRABAJO	15 A
CARGADOR DE BATERÍA	12 V ---
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR

- Ruedas 360°
- Marcha y Bateria
- Voltímetro

- No incluye Bateria



Encendido Manual y
ELECTRÓNICO

INNER | N/A Empaque
MASTER | N/A CAJA

