

GENERADOR INVERTER SILENCIOSO

NiTRO[®]
MACHINERY

Modelo
NIT-GYC6500ATS



INCLUYE

- Llave para bujía.
- Manguera y conexión de gas.
- Desarmador de punta de cruz.
- Clavijas.



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Tipo:	Alternador para generador AC
Frecuencia (Hz):	60
Potencia máx. gasolina (kW):	3.25/6.5
Potencia nominal gasolina (kW):	3.0/6.0
Potencia máx. GAS LP (kW):	3.0/6.0
Potencia nominal GAS LP (kW):	2.7/5.4
Interruptor termomagnético (A):	27
Voltaje (AC)(V):	120/240
Número de fases:	Monofásico
Tipo de aislamiento:	IP23
Sistema de ajuste de salida:	AVR
Nivel de ruido:	63dB /7m

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min):	3600
Salida medida (HP):	10
Desplazamiento (cc):	327
Enfriamiento:	Enfriado por aire
Capacidad de aceite (L):	0.8
Sistema de arranque:	Manual/eléctrico
Bujía:	F7RTC
Tipo de aceite:	SAE 30/40
Sensor de nivel de aceite:	Incluido

General	
Tiempo de operación (hr):	4.5 (tanque completo)
Capacidad del tanque (L):	14
Peso bruto (kg):	50.5
Medidas (L*H*W):	61.5*47.5*56.5 cm

Características

- Capacidad de transferencia automática para casos de emergencia.
- Módulo inverter, 6.5kW máximo de entrega de amperaje constante.
- Dual-Fuel: Gasolina o Gas LP.
- Display: 6 en 1 (Voltaje, Amperaje, Potencia, frecuencia, tiempo, nivel de aceite).
- Conectores del tablero:
 - 2 Tipo americano CA 120V NEMA (5-20R).
 - 1 Toma CA 120V (L5-30R).
 - 1 Toma CA 120/240V (14-50R).